

NAVODILA ZA UPORABO NAMIZNIH DISKOV:

- **LaCie Starck Desktop Hard Drive**
- **LaCie Grand Hard Disk**
- **LaCie Rugged XL**
- **LaCie Hard Disk Quadra**
- **LaCie d2 Quadra Hard Disk**
- **LaCie Desktop Hard Disk Designed by NP**

KORAKI ZA NAMESTITEV:

1. Povežite napajanje.
2. Povežite USB, FireWire ali eSATA kabel z vašim računalnikom in pogonom.
3. Zaženite pogon s pritiskom na stikalo za vklop »On« ali »Auto« (vklop pogona/avtomatsko mirovanje). Pogon se bo naložil in prikazal v oknu *Moj računalnik* (Windows) ali na vašem namizju (Mac).
4. Pred uporabo vašega pogona, je potrebno zagnati LaCie Setup Assistant programsko opremo za formatiranje vašega pogona, ki bo:
 - optimizirala vaš pogon glede na vaše potrebe,
 - kopirala navodila in pripomočke na vaš pogon.

Zagon LaCie Setup Assistanta:

Windows uporabniki: Dvakrat kliknite ikono "LaCie drive" v oknu "Moj računalnik".

Mac uporabniki: Dvakrat kliknite ikono "LaCie Setup Assistant" na vašem namizju.

OPOZORILO: Če ne zaženete LaCie Setup Assistanta ali če prekličete LaCie Setup Assistant potem, ko se je formatiranje že začelo, vaš pogon ne bo pripravljen na uporabo in ga bo potrebno ročno formatirati.

OPOZORILO: Uporaba LaCie Setup Assistanta vam ne preprečuje uporabo pomožnih programov na vašem računalniku za formatiranje ali particijo vašega LaCie pogona. Preprosto sledite Setup Assistantu do zaključka in nato uporabite pomožni program na disku (Disk Management za Windows ali Disk Utility za Mac) za reformatiranje vašega pogona.

Inteligentna površina:

Po zagonu LaCie Setup Assistanta, zaženite LaCie Desktop Manager za dodelitev funkcij, ki se bodo sprožile pri dotiku inteligentne površine.

Varnostni ukrepi:

Več kot dva izdelka LaCie ni priporočljivo postaviti skupaj. Pogonov ne izpostavljajte temperaturam višjim od 35° C (95° F) ali 30° C (86° F), kadar so postavljeni skupaj. Prav tako naprave ne izpostavljajte tekočinam. Uporabite samo dodatne kable, ki so bili priloženi napravi.