



LaCie Setup Assistant vas bo vodil skozi postopek optimizacije vašega LaCie trdega diska za vaše potrebe.

**Pomembna informacija:** Če ne zaženete LaCie Setup Assistant ali če končate LaCie Setup Assistant potem, ko se je formatiranje že začelo, vaš pogon ne bo pripravljen na uporabo in bo zahteval ročno formatiranje. Navodila za uporabljanje in pripomočki potem ne bodo na voljo na vašem pogonu in jih bo potrebno naložiti iz LaCie spletne strani: [www.lacie.com](http://www.lacie.com).

**Tehnični podatek:** LaCie Setup Assistant ne preprečuje uporabo pripomočkov na disku vašega računalnika za formatiranje ali particijo vašega LaCie pogona. Preprosto sledite Setup Assistant do zaključka in nato lahko uporabljate pripomočke na diski vašega računalnika (Disk Management za Windows ali Disk Utility za Mac) za reformatiranje vašega pogona. Glejte poglavje 3. *Izbirno formatiranje & particiranje* za več informacij.

### 2.3. Izključitev vašega trdega diska

Zunanje USB naprave imajo "plug & play" povezanost, kar pomeni, da lahko vaš pogon povežete in izklopite medtem, ko računalnik deluje. Da bi se izognili napakam, sledite sledečim korakom pri izključitvi vašega trdega diska.

#### 2.3.1. Windows uporabniki

V spodnjem desnem kotu vašega ekrana kliknite ikono za varno odstranitev strojne opreme (majhna zelena puščica nad ikono za strojno opremo) (*Slika 03*).

Pojavilo se bo sporočilo, ki bo naštelo naprave s katerimi upravlja ikona (prikazati se vam mora sporočilo: "Varno odstranite..."). Kliknite na pogon, ki ga želite odstraniti.

Prikazalo se bo sporočilo: "Varna odstranitev" (ali podobno). Sedaj lahko varno izklopite napravo.

#### 2.3.2. Mac uporabniki

Povlecite ikono za trdi disk v smeti (*Slika 04*). (Spodnja ikona je generična ikona USB naprave. Vaš pogon lahko predstavlja ikona, ki izgleda kot sam pogon.)

Ko ikona izgine iz namizja, lahko izklopite pogon.

### 3. Izbirno formatiranje & particiranje

Prvič ko uporabljate vaš LaCie trdi disk, LaCie Setup Assistant formatira vaš pogon glede na vaše potrebe. Če se vaše potrebe spremenijo, ga lahko reformatirate za optimizacijo z uporabo Windowsa ali Mac-a. Na primer, če ste uporabili LaCie Setup Assistant za formatiranje vašega pogona za delo z Mac-om, vendar sedaj želite deliti vaš trdi disk z Windows uporabniki, ga lahko reformatirate na FAT 32 (MS-DOS). Za reformatiranje vašega pogona sledite navodilom v tem poglavju.

**Pomembna informacija:** Kopirajte Uporabniški priročnik in pripomočke na vaš računalnik preden ga reformatirate. Reformatiranje bo izbrisalo vse na vašem trdem disku. Če imate druge podatke, ki jih želite zavarovati ali uporabljati, jih kopirajte na vaš računalnik pred reformatiranjem.

## Kaj je formatiranje?

Ko je disk formatiran, se zgodi sledeče: operacijski sistem izbriše vse informacije na disku, testira disk, da se prepriča če so vsi sektorji zanesljivi, označi slabe sektorje, ter ustvari interne tabele, ki jih kasneje uporabi za iskanje informacij.

## Kaj je particiranje?

Trdi disk lahko tudi razdelimo v dele, ki jih imenujemo particije. Particija je del shranjevalne kapacitete trdega diska, ki vsebuje datoteke in podatke. Na primer, lahko ustvarite tri particije na vašem pogonu: prva particija je za vaše službene dokumente, druga particija je za zaščito in tretja je za vaše multimedijske datoteke. Ali če delite pogon z drugo osebo, lahko ustvarite particijo za vsako osebo, ki uporablja pogon. Particiranje je izbirno.

## Formati datotečnih sistemov

Obstajajo tri različne kategorije formatov datotečnih sistemov: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) in Mac OS Extended (HFS+). Za več informacij glejte tabelo odspodaj.

### Uporabite NTFS če...

...boste uporabljali pogon le z Windows 2000, Windows XP ali Windows Vista. Ta datotečni sistem je kompatibilen le v načinu za branje z Mac OS 10.3 in višjimi.

### Uporabite HFS+ če...

...boste uporabljali pogon samo na Mac-u; načeloma bo delovanje boljše kot v primerjavi z FAT 32. Ta datotečni sistem ni kompatibilen z Windows OS.

### Uporabite FAT 32 (MS-DOS) če...

...boste uporabljali pogon tako z Windowsom kot z Mac-om 10.3 ali delili pogon med Windows 2000 in Windows XP ali Windows Vista. Maksimalna velikost datoteke je 4GB.

## 3.1. Windows uporabniki

Proces formatiranja pogona na računalniku z Windows 2000, Windows XP ali Windows Vista je sestavljen iz dveh korakov: (1) instaliranje signaturne na pogon in (2) formatiranje pogona. Ta dva koraka bosta izbrisala vse kar je na disku.

**Opozorilo:** Če sledite sledečim korakom boste izbrisali vse kar je na vašem trdem disku. V primeru, da imate na disku informacije, ki bi jih želeli zaščititi ali še vedno uporabljati, jih varnostno kopirajte pred izvajanjem teh korakov.

1. Povežite pogon z računalnikom preko vmesniških vrat.
2. Kliknite desni gumb na miški v oknu Moj računalnik in izberite Upravljaj.
3. Iz okna "Upravljanje računalnika" izberite Upravljanje diska. Glej sliko 05.
4. Če se pojavi okno "Začni in spremeni čarovnika diska", kliknite Prekliči.

5. Windows bo naštel vse trde diske, ki so instalirani na sistem. Poiščite pogon, ki ga predstavlja STOP ikona. Kliknite desni gumb na ikoni in izberite Začni.
6. V okvirčku na desni, kjer piše Nerazporejeno, kliknite desni gumb in izberite Nova particija...
7. Na prvi strani "Čarovnik nove particije," kliknite Naprej. Glej sliko 06.
8. Kliknite Naprej.
9. Kliknite Naprej.
10. Kliknite Naprej.
11. Kliknite Naprej.
12. V oknu Formatiranje particije, izberite Hitro formatiranje. Kliknite Naprej (*Slika 07*).
13. Kliknite Končaj za začetek procesa formatiranja.
14. Windows Disk Management bo formatiral in particiral disk glede na vaše nastavitve (*Slika 08*). Vaš pogon se bo pojavil v oknu Moj računalnik, pripravljen na uporabo.

### 3.2. Mac uporabniki

**Opozorilo:** Če sledite sledečim korakom boste izbrisali vse kar je na vašem trdem disku. V primeru, da imate na disku informacije, ki bi jih želeli zaščititi ali še vedno uporabljati, jih varnostno kopirajte pred izvajanjem teh korakov.

1. Povežite pogon z računalnikom in prižgite pogon.
2. Izberite mapo Orodja iz menija.
3. V mapi Orodja, dvakrat kliknite na Orodja diska.
4. Odprlo se bo okno Orodja diska. Izberite LaCie trdi disk iz seznama trdih diskov na levi strani okna (*Slika 09*).
5. Izberite zavihek Particija.
6. Iz menija Shema volumna, izberite število particij na katere želite razdeliti vaš pogon (Mac OS X vam omogoča možnost delitve na največ 16 particij). Lahko nastavite velikost vsake particije z uporabo drsnika med particijami v mapi Shema volumna.
7. V delu Informacije volumna, navedite ime za vsako particijo, in izberite format volumna.
8. Ko končate z nastavitvami volumna, kliknite Particija. Še enkrat kliknite Particija, ko se pojavi opozorilo za nadaljevanje.
9. Disk se bo formatiral in particiral glede na vaše nastavitve in nato bo vaš pogon pripravljen na uporabo.