

NAVODILA ZA UPORABO RAID IZDELKOV

- **LaCie 2big Quadra**
- **LaCie 2big Quadra Enterprise Class**
- **LaCie 4big Quadra Enterprise Class**

KORAKI ZA NASTAVITEV:

1. Vključite napajanje v AC vtičnico in povežite kabel z napravo.
2. Izberite primerni vmesniški kabel (eSATA 3Gbits, FireWire 400, FireWire 800, USB 2.0) in povežite napravo z vašim računalnikom.

OPOZORILO : *Ne povežite več kot en vmesniški kabel iz računalnika z izdelkom.*

3. LaCie izdelek ima že instalirane 3.5" SATA II trde diske. Diski so formatirani v HFS+ tako, da morajo Windows uporabniki najprej reformatirati diske pred uporabo izdelka.
4. Diski so konfigurirani v načinu Hitro. Če želite spremeniti RAID način, glejte naslednje poglavje.
5. Instalirajte LaCie Shortcut Button programsko opremo iz Shortcut Button CD-ROMa.

Sprememba RAID načina

POZOR!

- Sprememba RAID načina bo izbrisala podatke shranjene na LaCie napravi. Zavarujte svoje podatke preden spremenite RAID način.
- Dva pladnja z diski morata biti na svojem mestu preden lahko spremenite RAID način.

1. Varno odstranite napravo iz vašega računalnika, izključite vmesniški kabel in izklopite napravo.
2. Za vstop v RAID način, pritisnite in držite nekaj časa sprednji gumb na napravi in jo hkrati prižgite. Gumb držite približno 2 sekundi.
3. Uporabite priloženo orodje za pritisk na RAID gumb za izbiro željenega RAID načina. LED izbranega načina bo utripal dokler ga ne potrdite.
4. Potrdite način s pritiskom in držanjem sprednjega LED gumba za 2 sekundi.
5. Izklopite napravo in jo čez nekaj trenutkov spet vklopite.
6. Reformatirajte diske.

Varnostni ukrepi:

Več kot dva izdelka LaCie ni priporočljivo postaviti skupaj. Pogonov ne izpostavljajte temperaturam višjim od 35° C (95° F) ali 30° C (86° F), kadar so postavljeni skupaj. Prav tako pogona ne izpostavljajte tekočinam. Uporabite samo dodatne kable, ki so bili priloženi napravi.